

GEBRUIKSAANWIJZING LEDCON 02 & LEDPARS

1. Voorbereiding

Om de leds aan te sturen met de Ledcon02 moet u volgende stappen doorlopen

- 1) Verbind de ledcon met de ledparren dmv een dmx kabel
- 2) Druk de “black out” toets zolang in tot de rode black out led knippert



U merkt nu dat de eerste ledprojector in de reeks aangaat

- 3) Druk op de “sound to Chase” toets , alle projectoren gaan nu aan



- 4) Druk op de “random Chase / white” toets



- 5) Druk nu opnieuw de “black out” toets in tot de black out led stopt met knipperen



2. Bediening



Je kan de leds op 3 manieren gebruiken

1 fixed colors

- Maak een keuze uit de 9 voorgeprogrammeerde kleuren die je bovenaan links terugvindt.

2 Chase

- In Chase mode heb je een looplicht effect, je kan kiezen uit 9 voorgeprogrammeerde chases (eveneens bovenaan links, zelfde knoppen als van de kleuren).
- Bovendien kan je deze laten meelopen op geluid als je ook nog de "sound to Chase" knop indrukt (links onderaan).

3 Spectrum mix

- Spectrum mix doorloopt op een vloeiende manier alle kleuren, ideaal dus voor de slows en andere rustige momenten. Met de fader uiterst links bepaal je tussen welke kleuren de fades gebeuren.

De faders.

De fader uiterst links bepaalt tussen welke kleuren Chase 1 gaat chasen in Chase mode of tussen welke kleuren er fades gebeuren. De fader in het midden bepaald de snelheid van fades en chases. De fader uiterst rechts is de dimmer, helemaal bovenaan is maximum sterkte, tussen boven en midden heb je strobo (snel aan/uit flikkeren) en tussen midden en onder ga je van maximum sterkte naar minimum (= uit dus)

