

DIGIBLIND

Blinder DMX à 12 LED Luxéon 1W



Chaque module peut être couplé à l'horizontale ou à la verticale.

Le système modulaire permet de répondre à toutes les contraintes d'encombrement et rend le système très flexible.

- Source : LED Luxéon 1W 100 000 heures
- 4 rouge, 4 bleu, 4 Verte
- Ouverture du faisceau : 48° pour l'ensemble de 4 rampes horizontales
- 8 programmes internes accessibles en mode DMX
- Effet strobe 1 à 25 Hz
- Dimmer électronique
- 48 scènes peuvent être enregistrées et jouées en mode Auto ou sound
- 6 Canaux DMX (Rouge / Vert / Bleu / Strobe / programmes / Dimmer ou Vitesses)
- Ou 15 canaux pour une commande de chaque diode indépendamment
- Livré avec cordon DMX et d'alimentation et étrier de suspension.

1	2	3	4	5	6
R	V	B	Strobe	Program	Dimmer OU Vitesse des Programmes
			<input type="radio"/> RANDOM STROBE <input type="radio"/> EFFET PULSE <input type="radio"/> STROBE	Programme 8 Programme 7 Programme 6 Programme 5 Programme 4 Programme 3 Programme 2 Programme 1	<input type="radio"/> Lent Rapide

Contest