

BPM6-USB



:: Product Description

- * 14 ingangen over 6 kanalen (9 line of 6line + 3phonos, 3micro, 2USB)
- * 2 bidirectionele USB aansluitingen (tezelfdertijd afspelen en opnemen)
- * 1 DJ microfooningang met talkover
- * Gain, treble, mid, bass regeling op alle kanalen
- * Toewijsbare en gemakkelijk vervangbare crossfader
- * Vlot glijdende "steel rail" DJ schuifregelaars van hoge kwaliteit
- * 2 Master uitgangen met individuele balansregeling
- * Master1 met gebalanceerde XLR uitgangen en signaalbegrenzing
- * LED VU-meters op de ingangskanalen en master 1
- * Zeer accurate automatische beat counters
- * Crossfader starts voor compatibele CD spelers
- * Pre-fade voorbeluistering met cue mix optie

:: Technical Information

- * Power Supply: AC 230 V, 50Hz (34Watt)
- * Frequency response: 20-20.000Hz (+/-3dB)
- * THD + noise:
- * S/N Ratio (IHF-A): >78dB @ 1kHz.
- * USB connections: USB 2.0, bidirectional (44,1kHz / 16bit) Windows® & MacOS® compatible.

- * USB cable (not included): Lmax = 3m
- * Mic inputs: 2mV @ 3k Ohm
- * Line/CD inputs: 340mV @ 47k Ohm
- * Phono inputs: 3mV @ 47k Ohm
- * Record output: 775mV @ 1k Ohm
- * Master 1/2 output: 1.55V @ 1k Ohm unbal.
- * Master 1 output: 2,55V @ 600 Ohm bal.
- * Talkover: 0dB @ -14dB
- * Channel tone controls: +12dB / -26dB (70Hz, 1kHz, 13kHz)
- * DJ Mic tone controls: +12dB / -12dB (70Hz, 1kHz, 13kHz)
- * Headphone: 3V@32 Ohm
- * Dimensions: 483(W) x 310(D) x 112(H) mm (19"/7U)
- * Weight: 6,9kg

:: Extra information and order codes
