

USB900



:: Product Description

- * Dubbele MP3-speler voor DJ's met ingebouwde audio mixer.
- * Werkt met USB memory sticks draagbare USB-hard disks!
- * Werkt met SDHC geheugenkaarten tot 32GB (totaal = 64GB of ongeveer 12800 MP3 files!)
- * Beide spelers kunnen tegelijkertijd nummers weergeven van dezelfde geheugenkaart./USB stick/USB hard disk
- * Alfnumeriek LCD display voor de weergave van ID3V2 tags (titel, artiest, genre, bit rate)
- * Volledige ondersteuning van allerlei MP3 subformaten:
 - * MPEG1 layer3 (32 + 44,1 + 48kHz)
 - * MPEG2 layer3 (16 + 22,05 + 24kHz)
 - * MPEG2.5 layer3 (8 + 11,025 + 12kHz)
- * Ondersteunt zowel de CBR als de VBR transmissiesnelheden
- * De bediening van beide MP3 spelers is vergelijkbaar met die van gewone CD-players: de DJs zullen zich vlug vertrouwd voelen met de bediening van de USB900 en alle mogelijke functies:
 - * Ultra snelle memory start binnen 10msec
 - * Direct programmeerbare cue (Cue on the fly)
 - * 4 Hot Cue toetsen voor het opslaan van cue punten en/of naadloze loops
 - * Tot max. 4 naadloze loops per track, voorzien van reloop/stutter functie
 - * Naadloos bewerken van loops in real-time voor zowel de begin- als de eindpunten!
 - * Volledig automatische beat counters met extra TAP functie
 - * Pitch Lock (Master Tempo): behoudt de toonhoogte terwijl u de beat of snelheid verandert
 - * Pitch bereik: +/-4% +/-8% +/-16% +16%/-100%

Pitch bend via jog dial met regelbare pitch bend parameters voor een ultraprecieze pitch bend controle

- * 100% anti-shock in om het even welke omstandigheden!!!
- * Frame opzoeking tot op 1/75sec
- * Fader start: via de ingebouwde mixer of via externe signalen
- * Auto Cue functie (-48dB)
- * Random play (alle files het opslagmedium worden automatisch in willekeurige volgorde afgespeeld)
- * Weergave van verlopen tijd of resterende tijd
- * Single/continuous play
- * Folder mode: opzoeken van een file in een specifieke map
- * Track mode: opzoeken van een file in het volledige opslagmedium
- * Ingebouwde 2-kanaals mixer:
- * Beide kanalen hebben gain en digitale treble/bass regeling
- * Beide kanalen zijn uitgerust met "easy glide" • VCA-DJ-faders
- * Vervangbare VCA crossfader met faderstarts
- * Koptelefoonaansluiting met regeling van het uitgangsniveau en een krachtige versterker
- * PFL voorbeluistering met regelbare mix van cue en master-signalen voor de koptelefoon
- * Verschillende werkmodi:
 - * Met ingebouwde mixer: verbind gewoon de mixeruitgang met een versterker of actieve luidsprekers
 - * Zonder de ingebouwde mixer maar met tooncontrole: 2 verschillende uitgangen, elk met geactiveerde tooncontrole.
 - * Zonder de ingebouwde mixer en zonder tooncontrole: 2 verschillende uitgangen, beiden zonder tooncontrole.
- * Gemakkelijke firmware updates via internet downloads.

:: Technical Information

- * Power Supply: DC 6V / 3A ~ Special AC/DC adapter should be used!
- * Frequency response: 20-20.000Hz (+/-0.5dB)
- * THD + noise:

:: Extra information and order codes
